



Art-Nr. 322/431
Hersteller-Nr. 9600027036



Sicherungskasten mit Umformer

 **DOMETIC**

Informationen

Maße (B x H x T)	23 x 12,5 x 23 cm
Packmaß	31,5 x 30 x 22,5 cm
Gewicht	4 kg
Katalogseite	574

- automatische Umschaltung von Batterie auf Umformerbetrieb (Vorrangschaltung)
- Netzanschluss erfolgt über Sicherungsautomat 2-polig
- Zugentlastungen zur Kabelbefestigung am Gerät vorhanden
- Sicherungsautomaten für Umformer
- Phonosieb und LED-Anzeige für Netzspannung bzw. 12-V-DC-Eingang vorhanden
- Kfz-Stecksicherungen für 12-V-Ausgänge

Sicherungskasten mit Umformer für 230-V-Netzbetrieb zur Stromversorgung von 230-V-Geräten (Beleuchtung, Elektrogeräte) sowie von 12-V-Geräten in Freizeitfahrzeugen geeignet. Die Integration von einem 12-V-Umformer in einem Gehäuse ermöglicht den Anschluss sowie den gleichzeitigen Betrieb von 230-V- und 12-V-Verbrauchern. Kann in Reisemobilen auch zur Entlastung der Batterie verwendet werden, indem lastdefinierte Verbraucher, wie Lüfter und Beleuchtung, an diese angeschlossen werden.

Für den Dauerbetrieb zugelassen!

Der Sicherungskasten ist mit einer Vorrangschaltung ausgestattet. Beim Anlegen der Versorgungsspannung (Netzbetrieb) übernimmt der integrierte Umformer die Versorgung

Spezifikationen

IP-Schutzklasse	IP20
Nennleistung	140 W
Nennspannung	230 V
Nennstrom	15 A
Typ	MK 140

der 12-V-Verbraucher und schaltet die Batterie ab. Das Gerät besitzt einen thermischen Schutzschalter zur Absicherung des Umformers vor Schäden sowie eine Kfz-Stecksicherung zum Schutz vor einem Kurzschluss.

ACHTUNG: Nicht als Ladegerät verwendbar!