



Art-Nr. 323/648
Hersteller-Nr. 9620017434



Sinus-Wechselrichter SinePower DPSI-ITS, 24 V

 DOMETIC

Informationen

Maße (B x H x T)	401 x 87 x 284 mm
Packmaß	53,5 x 39 x 17 cm
Gewicht	5,2 kg
Bruttogewicht	5,6 kg
Katalogseite	587

Dieser Komfort Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12 V bzw. 24 V Batteriestrom in reinen 230 V/50 Hz Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1800 W mit Strom aus der Fahrzeubatterie. Besondere Highlights dieses Premiumproduktes sind die intelligente Netzvorrangschaltung (Spannungssynchronisation) und ein energiesparender Smart-Standby-Modus. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit einem eleganten Bedienpanel für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick oder aber mit dem Multifunktionsdisplay TD283. Er funktioniert auch mit der Dometic Power App – vorausgesetzt, es befindet sich mindestens ein Bluetooth®-fähiges Gerät im Netzwerk (TEMPRA-Batterie oder TD283-Display in Kombination mit einem Dometic Solarregler).

- Vorrangschaltung: integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisation
- Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)

Spezifikationen

Ausgangsspannung	230 V
Dauerleistung	1800 W
IP-Schutzklasse	IP21
Nennspannung	24 V
Nennstrom	1,3 A
Ruhestrom	0,1 A
Spitzenleistung	3600 W
Typ	DPSI 1824ITS